

# KBD RF

SCHEDA DI CONTROLLO SERIALE PER DIVAR



*GND: massa comune*

*1: comando multiscreen*

*2: comando sequenza*

*3: comando passo-passo +*

*4: comando passo-passo -*



+12Vdc



*Questa scheda permette, attraverso semplici comandi impulsivi di remotizzare l'uscita Video A dei Videoregistratori DIVAR.*

*Si connette direttamente alla porta seriale 232 sul retro del divar*

*L'alimentazione è di 12Vdc 50mA*

*Il comando 1 permette di scegliere il tipo di multiscreen*

*Il comando 2 lancia la sequenza ciclica (con visione a schermo intero)*

*Il comando 3 comanda lo schermo intero e avanza nella sequenza*

*Il comando 4 comanda lo schermo intero e indietreggia nella sequenza*

KBD RF

Specifiche tecniche:

Ingressi	Logici a massa comune NA
Uscita	RS232 9.600bps
Alimentazione	12Vdc 50mA
Misure	85mm x 34mm
Conessioni	A morsetto per comandi e DB9 per seriale