



## MODULATORE / ENCODER COFDM HD CON LOOP HDMI MD HD EASY LOOP

Eccellente qualità di modulazione. MER  $\geq 35$  dB

Risoluzione HD fino 1080p

Indicatore di sorgente HDMI attiva

LOOP HDMI IN / OUT

Menu rápido. Semplice selezione di canale e attenuazione

Programmazione avanzata tramite software PC

ARTICOLO		MT HD EASY LOOP
Codice		MT-MDHDEASY
Ingresso		HDMI
Uscita		LOOP HDMI
VIDEO		
Risoluzione video		480p - 576p - 720p - 1080i - 1080p
Compressione video		H.264
Video rate	Kbps	500-15000
AUDIO		
Compressione audio		MPEG1-L2, AAC-LC
Audio rate	Kbps	128, 192, 256, 320, 384
MODULAZIONE		
Elaborazione DVB		NIT, PID
Impostazioni DVB		NID, ONID, Network ID, Network name, TS ID, Program ID, Program name, PMT PID, Video PID, Audio PID
Frequenza di uscita	MHz	170-230 & 470-862
Canale di uscita	N.	5...12 + 21...69
Livello di uscita	dB $\mu$ V	>80
Attenuazione	dB	0...15
MER	dB	$\geq 33$
Intervallo di frequenze	MHz	6, 7, 8
Costellazione		QPSK, 16QAM, 64QAM
Modo		2K, 8K
FEC		1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7
Intervallo di guardia		1/4, 1/8, 1/16, 1/32
LCN		EACEM, ITC, NORDIG
RF loop	dB	-2
GENERALI		
Tensione di alimentazione	Vdc	+5Vdc
Consumo energetico	W	<10
Dimensione	mm	150 x 99 x 46
Peso	g	215



MD HD EASY LOOP